

Napájení
Napětí 80 až 250 VAC 50 Hz
Spotřeba 2 VA
Jištění vnitřní pojistka F 160 mA / 250 V
Indikace červená LED označená PW

Vstup střídavý AC
Počet 1 označený IN A
Připojení: protisvorce N(L) (nulovému vodiči)
Napětí 80 až 250 VAC (spojený se sítí)
Vstupní odpor: 110 kΩ
Délka impulsu min. 100 ms
Přívodní vodič max. 3 m
Upozornění, AC IN A nepoužívat současně s DC IN1 !

Vstupy stejnosměrné DC
Počet vstupů 6 označené IN1 až IN6 se společným pólem COM
Napětí / proud 5 VDC / max. 5 mA - proti COM (napájeny z vnitřního zdroje GOU 6)
Délka impulsu min. 100 ms pro IN1, min. 10 ms pro IN2 až IN6
Přívodní vodič max. 3 m
Upozornění, DC IN 1 nepoužívat současně s AC IN A !
Výstupy stejnosměrné DC
Počet výstupů 6 označené OUT1 až OUT6
Indikace 1x žlutá LED pro OUT1
5x zelená LED pro OUT2 až OUT6
Typ výstupu otevřený kolektor tranzistoru NPN
Připojení dvoupólové, vzájemně izolované
Izolační pevnost 3 kV proti vstupům a napájení
Napětí 5 až 30 VDC
Proud max. 30 mA
Délka impulsu pro OUT1 kopíruje / invertuje vstup IN1 nebo IN A (DIP 3)
pro OUT2 až OUT6 volitelná 50, 100, 200, 720 ms (DIP 1 a 2)
Dělicí poměr pro OUT1 nedělit
pro OUT2 až OUT6 :1, :4, :8, :16 vstupních impulsů (DIP 5, 6 a DIP 7, 8)

Provozní podmínky
Prostředí normální dle ČSN 33 2000-3
Provoz nepřetržitý

Krabička MODULBOX 4M-H53 pro montáž na lištu DIN 35
Rozměry 90x71x58 mm (v-š-hloubka)
Hmotnost 0,35 kg
Krytí IP20

Galvanický oddělovač typ GOU 6 používejte vždy k oddělení pouze jednoho elektroměru!